

MODÈLE | P1000i INVERTER

- **SUPER SILENCIEUX!**
- **LÉGER & ÉCONOMIQUE!**
- **7 HEURES D'AUTONOMIE!**
- **Utilisable avec des équipements sensibles aux variations de charges (ex. ordinateur)**



MODÈLE CODE		P1000i PF901SHI
PUISSANCE MONOPHASEE		
PUISSANCE Max / Cont	W	1000 / 900
PUISSANCE Max / Cont	kVA	1 / 0.9
Tension	Volt	230
Fréquence	Hz	50
Facteur de Puissance	cos φ	1,0
MOTEUR		
Modèle		Honda
Type		GXH50
Cylindrée totale	cc	49
Cylindre		1 vertical
Puissance	kW	1,7
Carburant		Essence
Alimentation air		Atmosphérique
Refroidissement		Par Air
Démarrage		Manuel
RÉSERVOIR / AUTONOMIE		
Consommation	g/kWh	340
Consommation à 75%	l/h	0,37
Capacité réservoir	l	3,8
Autonomie à 75%	h	7
NIVEAU DE BRUIT		
Niveau sonore LWA	dB(A)	89
Niveau de bruit à 7m	dB(A)	63,00
DIMENSIONS ET POIDS		
Longueur	mm	465
Largeur	mm	265
Hauteur	mm	380
Poids (nu)	Kg	14
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE		
Protection électrique		IP23
Protection prises		IP44
Chargeur de batterie		12V 8,3A
Coupe circuit		X
Sécurité manque d'huile		X
Sécurité surcharge		X
Sécurité température		X
PRISES		1 SCHUKO 16A 230V

FICHE TECHNIQUE

PRAMAC SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES CHANGEMENTS AUX MODÈLES ET À LEURS CARACTÉRISTIQUES SANS PRÉAVIS.

Tableau de contrôle



Un tableau facile à utiliser composé :

- Chargeur de batterie
- Disjoncteur avec bouton reset
- Jauge carburant
- Lampe témoin de signalisation